

Стационарный сотовый телефон

KAMMUNICA GSM-Lite-2



Kamunica GSM-Lite-2 - Стационарный GSM телефон, отличающийся высоким качеством исполнения, современным эргономичным дизайном, а также качественной передачей звука.

Kamunica GSM-Lite-2 включает все необходимые функции: режим громкой связи, BabyCall, русифицированное меню, записная книжка, история о звонках (принятые/пропущенные/ состоявшиеся), быстрый поиск по телефонной книге, быстрый набор, будильник, прием/отправка SMS, а также технические особенности:

- Всенаправленная, съемная антенна (коэффициент усиления - 1,5 дБ).
- Возможность подключения внешней антенны через разъем TNC (50 Ом) или через SMA (50 Ом) через переходник TNC-SMA (в комплекте) для лучшего приема сигнала оператора GSM,
- Li-Ion аккумулятор для резервирования питания и большой ЖК-дисплей с подсветкой, клавиши быстрого вызова.



БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕФЕЙС и ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт беспроводной связи	GSM 900/1800 МГц
Тип используемого модуля	Spreadtrum Тип применяемой SIM карты 3V small
Количество голосовых каналов	1
Мощность передатчика	33dbm±2db при 900МГц и 30dbm±2db при 1800МГц
Чувствительность приемника	< - 104 дБм
Тип антенны	Всенаправленная, съемная, коэффициент усиления - 1,5 дБ. Возможность подключения внешней антенны через разъем TNC (50 Ом) или через SMA (50 Ом) через переходник TNC-SMA (в комплекте).
Дисплей	54x25мм (128x64), жидко-кристаллический, подсветка желто-зеленая. Отображает статус телефона и состояние сети оператора
Клавиатура	русифицированная; клавиши «soft-touch»; основная клавиатура 12 клавиш «1»-«9», «*», «#»; сервисные клавиши: «SMS», «Повтор», «Громкая связь», 4 программируемые клавиши, «навигация по меню», «назад», «вперед», «вкл», «выкл»
Разъемы	подключение трубки: 2xRJ11 подключение адаптера питания: 2pol сервисный: USB
Интерфейс настройки аппарата	русский/английский
Время работы от аккумулятора	до 4 часов в режиме разговора* до 120 часов в режиме ожидания* *-реальные значения могут изменяться в зависимости от режима эксплуатации

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ и ВОЗМОЖНОСТИ

Телефонная книга на 300 контактов	емкость 300 контактов, просмотр контактов, поиск контактов, новые контакты, состояние памяти
Журнал вызовов	отображает пропущенные 20 шт, набранные 20 шт, принятые 20 шт; общий таймер звонков
SMS	действия: написать/входящие/исходящие/отправленные, черновики, шаблоны
BabyCall	функция автоматического вызова номера
Вызовы	выбор сети, вызов отклонен, ожидание вызова, запрет вызова, задержка набора вызова

Программируемые	кнопки быстрого вызова программирование через меню телефона, клавиши M1, M2, M3, M4
Быстрый программирование	вызов номера с основной клавиатуры через меню телефона, клавиши 2-9
Настройки профиля	мелодия сообщения (3 рингтона), мелодия вызова (10 рингтонов), громкость, приветственное сообщение (вкл/выкл), время, дата
Безопасность Дисплей	PIN1, PIN2, пароль при включении, черный список регулировка контраста, подсветки

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Упаковочная коробка, модуль телефонного аппарата с антенной, телефонная трубка, витой шнур, телефонный кабель, аккумулятор, адаптер питания, инструкция

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	адаптер: 100 ~ 240В AC, 50~60Гц/ 4.6В DC@1000 мА аккумуляторная батарея: 3.7В/800mAh, Li-ion
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50
Относительная влажность, %	10-95 (без образования конденсата)
Габаритные размеры аппарата (ДхШхВ),мм	227x145x57 (без антенны) 227x145x150 (с антенной)
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ),мм	250x155x65
Вес, кг	0,7

