

2N EASYGATE

Fax 501313E



**Инструкция по приему и отправке
факсимильных сообщений**



Передача факсимильных сообщений реализована в GSM шлюзе, поддерживающем возможность передачи факсимильных сообщений 2N-501313E

2N EasyGate FAX, с возможностью передачи факсимильных сообщений, имеет возможность отправлять и принимать факсимильные сообщения, используя аналоговый факсимильный аппарат (G3), подключенный к телефонной линии. Услуга передачи факсимильных сообщений должна быть подключена вашим оператором мобильной связи.

Отправка факсимильного сообщения

Перед набираемым номером наберите код ***01***, чтобы проинформировать шлюз, что этот вызов для передачи факса.

Прием факсимильного сообщения

Необходимо активировать второй номер на вашей SIM карте у мобильного оператора. Прием факсимильных сообщений следует запрограммировать на этот номер, и тогда сообщения будут доставляться как факсимильные автоматически.

Если номер для приема факсимильных сообщений не активирован, звонок из аналоговой сети не будет определяться как вызов для получения факсимильного сообщения и будет соединен как голосовой вызов GSM сети, прием сообщения не удастся. Возможно вручную активировать функцию приема факсимильного сообщения в шлюзе, чтобы последующий вызов был принят как факсимильный: снять трубку, набрать код ***9901#** и положить трубку снова. Таким образом, шлюз будет подготовлен к получению факсимильных сообщений. После получения сообщения эта функция будет вновь деактивирована.